



## Inwerter DC/AC model INT-300 o mocy 300W.



### ZALETY:

- **moc chwilowa do 750W,**
- **czysta sinusoida na wyjściu,**
- **komplet zabezpieczeń OLP,SCP,RPP,OTP,**
- **wyposażony w wejście na zewnętrzny panel ON/OFF.**

### SPECYFIKACJA:

#### Wejście DC

Napięcie: **12 lub 24 VDC**  
Tolerancja napięcia wejściowego: **10-16VDC lub 20-32VDC**  
Pobór prądu bez obciążenia: **0.7A przy 12VDC, 0.37A przy 24VDC**

#### Wyjście AC

Napięcie: **230VAC/50Hz czystej sinusoidy**  
Regulacja: **+/- 5%**  
Moc nominalna: **300W stałe**  
Moc max: **750W przez 100ms**  
Sprawność: **>85%**  
Zabezpieczenia: **OLP,SCP,RPP,OTP**  
Wysokie napięcie baterii: **Wyłączenie przy 15V +/-0,5V lub 32V +/-1,0V**  
Nisze napięcie baterii: **Alarm przy 10V +/-0,5V lub 21V +/-1.0V**  
**Wyłączenie przy 10V +/-0,5V lub 20V +/-1.0V**  
**40A dla 12V, 20A dla 24V**

Bezpiecznik:

#### Parametry eksploatacyjne

Zakres temperatury pracy: **-20°C do +60°C**  
Chłodzenie: **wentylator w środku**  
Wymiary: **230x123x62mm**  
Waga: **2100g**  
Normy: **CE/LVD wg. EN60950 oraz „e13”.**

### TABELA NAPIĘĆ DC:

Typ	Moc	Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe
INT-300/12-230	300W	12VDC	230VAC
INT-300/24-230	300W	24VDC	230VAC
REMOTE 1	panel zdalny ON/OFF z 6m kablem		

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie modelu inwertera np. INT-300/12-230.



Inwerter DC/AC model INT-300 o mocy 300W.

## RYSUNEK TECHNICZNY:

